

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на по-юнитное размещение оборудования в стойке Исполнителя

ООО «Стек Телеком», далее Исполнитель, обеспечивает размещение серверного и телекоммуникационного оборудования в серверных залах сети дата-центров Стек Телеком при выполнении Клиентом следующих Технических Условий:

1. К размещению в серверных залах допускается только сертифицированное оборудование Клиента;
2. Исполнитель предоставляет место для размещения оборудования Клиента в установленной стандартной открытой/закрытой стойке/шкафу, высотой 45/47U, размерами 600x720/600x1000 мм;
3. Разрешена установка оборудования Клиента в стойку/шкаф только в стоечном варианте исполнения (rack-mount) и при наличии стандартных элементов крепления оборудования. Обязательно наличие салазок (рельс) для серверов и кронштейнов для телекоммуникационного оборудования;
4. Разрешена установка оборудования Клиента с системой вентиляции, в которой подача холодного воздуха предусмотрена с лицевой стороны оборудования, а выдув горячего воздуха с задней стороны оборудования;
5. При наличии открытых пространств (пустот) на лицевой стороне стойки/шкафа между оборудованием Клиента, предусмотреть установку технологических заглушек в проемах между оборудованием. Технологические заглушки в достаточном количестве находятся в серверном помещении или у дежурного оператора Исполнителя;
6. Закрытый шкаф Исполнителя имеет двери спереди и сзади, с перфорацией не менее 70%;
7. Клиент обязан соблюдать требования Исполнителя по ограничению энергопотребления оборудования 400 Вт в расчете на один юнит «U»;
8. Разрешена установка оборудования Клиента с электропитанием переменным током, напряжением 220В;
9. Клиенту необходимо использовать кабели электропитания сечением 0,75/1,0/1,5 кв.мм, с заземляющей жилой для подключения оборудования. Параметры кабеля должны соответствовать Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ);
10. Клиенту запрещено использовать электрические кабели без заземляющей жилы;
11. Клиенту запрещено использовать кабели с блоками питания на электрической вилке;
12. При подключении устанавливаемого оборудования к блокам электрических розеток (PDU) в стойке/шкафу Клиент обязан равномерно распределять электрическую нагрузку по лучам (основного и резервного ввода) электропитания;
13. При наличии клеммы заземления на оборудовании Клиента необходимо произвести заземление (используя для этого выделенную клемму заземления на корпусе оборудования) на медную шину заземления стойки/шкафа или на ее корпус в соответствии со стандартом ГОСТ 12.1.030-81;
14. Клиенту запрещено самостоятельно прокладывать электрические кабели между стойками/шкафами, в которых располагается оборудование Клиента;
15. Клиенту запрещено подключать оборудование к электропитанию в соседние стойки/шкафы;

16. Запрещена самостоятельная прокладка (организация) соединительных линий между оборудованием Клиента и оборудованием третьих лиц;
17. Клиенту запрещено хранить в стойке/шкафу: расходные материалы, ЗИП, инструмент, коробки и упаковку;
18. Клиент обязан согласовать подключение своего телекоммуникационного оборудования к сетевому оборудованию Исполнителя (включая случаи необходимости перенастройки и модификации оборудования Клиента) посредством организации двухсторонней связи с техническими представителями Исполнителя (сетевыми администраторами) для взаимной координации действий по настройке оборудования.